

## MULTIZET I.

### Műszaki adatok :

Méréshatár (25)  
egyenáramnál

1 mA / 100 mV  
3 / 15 / 60 / 300 mA  
1,5 / 6 A  
1,5 / 6 / 30 / 150 / 300 / 600 V

váltakozóáramnál

3 / 15 / 60 / 300 mA  
1,5 / 6 A  
1,5 / 6 / 30 / 150 / 300 / 600 V

Belső ellenállás  
egyenáramnál  
váltakozóáramnál

333,3 Ω/V  
333,3 Ω/V

Pontosság  
egyenáramnál  
váltakozóáramnál

± 1 %  
500 Hz-ig ± 1,5 %  
2000 Hz-ig 6 A és 600 V mérés határánál + ± 0,5 %  
5000 Hz-ig + ± 1 %  
6 A és 600 V mérés határánál + ± 2,5 %

Áramfogyasztás  
egyenáramnál  
100 mV-nál  
váltakozóáramnál  
1,5 V-nál

3 mA

1 mA  
3 mA  
15 mA

Feszültségesség

0,6 – 1 V


Méretek

110 × 118 × 70 mm

Súly

0,7 kg

(Fényképe az 518,20. ábrán.)



518,20. ábra